



- 4 têtes, Hifi
- Lecture NTSC
- Showview, PDC
- Connectique façade



Magnétoscope 4 têtes vidéo à mécanisme central et chargement rapide
 Son hifi nicam avec 2 têtes audio
 Commutation automatique au format 16/9
 Standards Pal B/G et Secam L/L ; Lecture NTSC
 Verrouillage parental
 Télécommande multifonctions avec touche « Eject »

Tuner :
 Tuner interbande et hyperbande,
 compatible avec Canal Plus et les réseaux câblés
 Autostore
 99 chaînes mémorisables
 Installation automatique des chaînes (ATSS)
 Mise à l'heure automatique

Vidéo :
 2 vitesses (SP/LP) d'enregistrement et de lecture
 Commutation automatique en mode longue durée
 Arrêt sur image, image par image, ralenti variable
 Compteur en temps réel selon le temps écoulé
 et position zéro compteur
 Recherche indexée
 Alignement automatique digital
 Arrêt automatique en fin d'émission ou fin de cassette
 Rembobinage automatique
 en fin de bande en lecture (2 min. pour E-180)

Programmation :
 Showview et PDC
 Enregistrement immédiat (OTR)
 8 blocs programmables sur 1 mois
 Possibilité de répétition quotidienne
 et hebdomadaire de la programmation
 Affichage des fonctions sur l'écran (OSD)

Connectique :
 Entrées A/V en façade (Cinch)
 2 prises péritel à l'arrière

Généralités :
 Consommation en marche / en veille : 19W / 5.5W
 Dimensions nettes : 36(L) x 28.8(P) x 9(H)cm
 Dimensions brutes : 42(L) x 36(P) x 16.5(H) cm
 Poids net / brut : 3.8 kg / 4.5kg
 Code EAN : 3 46859 2084711